

Artikel | B01050-20

WGR 1000

BMZ "Solution F1-6" SIL2 fähig IEC 61508

Grundausbau für 2-6 Loops und max. 1.524 Melder/Module, ohne Gehäuse inkl. Zentralrechner Touch-Bedienfeld mit Grafik-LCD, PSU 4,2A, schutzlackierten Platinen und redundanter CPU (schutzlackiert) Der Grundausbau umfasst :



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Software-Unterstützung für 6 Ringleitungen mit je max. 254 Teilnehmern
- Schutzlackierte Platinen für Mainboard, Netzteil, Bedienfeld und LCD
- Power-Supply 4,2 Amp
- Menügeführte Bedienung inkl. auto-dynamischer Funktionstasten
- 16 Sprachen im laufenden Betrieb umschaltbar
- Steckplätze für 3 Ringbus-/Grenzwertkarten
- 8 frei programmierbare Makro-Tasten
- 512 freiprogrammierbare Meldergruppen
- Ereignisspeicher für 16.000 Meldungen
- USB-Schnittstelle für Programmierung
- V.24-Schnittstelle für Programmierung
- 2 weitere RS-232-Schnittstellen

- redundante RS-485-Schnittstelle
- Schnittstelle für optionales einsetzbares I-Modul zur Datenübertragung per Analog-Modem oder Webserver (neu !!)
- 4 freiprogrammierbare Relais (30V / 1A)
- 3 überwachte Steuerlinien, je 24V / 500 mA z.B. für konventionelle Signalgeber
- 2 überwachte Meldelinien
- 16 digitale O/C-Ausgänge, program-mierbar
- 8 widerstandsüberwachte OC-Eingänge (auf Draht-bruch), frei programmierbar
- 3 Optokopplerausgänge
- abschaltbare Erdschlussüberwachung
- 2 x Steckplatz für Netzwerkkarte (redundantes Netzwerk !) - Zentralennetz-werk mit bis zu 128 Zentralen
- 4 abgesicherte Ausgänge 24V DC/1A

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Ringe / Stichleitungen	2 - 6 / 8 - 24
Stromversorgung	230V AC
Akkukapazität	max. 40 Ah / 24 V
Gewicht	abhängig vom Gehäuse
Abmessungen	sh. Gehäuse